

# **Routeur sans fil 802.11n**

## *Guide d'installation rapide*

### **Contenu du paquet**

---

Nous vous remercions d'avoir acheté ce routeur WIFI. Avant de commencer, veuillez vérifier que les éléments suivants sont contenus dans la boîte :

- 1. Un routeur WIFI**
- 2. Une alimentation secteur**
- 3. Un guide d'installation rapide**
- 4. Un manuel utilisateur sur CD-ROM**
- 5. Trois antennes détachables**

### **Installation et utilisation du routeur sans fil**

---

Ce guide d'installation rapide vous aidera pas à pas à installer et utiliser le routeur sans fil. Nous supposons que l'utilisateur possède un ordinateur avec au minimum Windows 98 et un navigateur WEB. Nous vous suggérons de lire attentivement ce guide avant d'effectuer des opérations avancées.

#### ***Configuration réseau***

---

##### Pour configurer votre réseau :

- Connecter le modem câble ou ADSL sur le port WAN de votre routeur WIFI.
- Connecter la prise téléphonique au port ADSL de votre modem ADSL, ou le câble coaxial de votre modem câble.
- Alimenter le modem et l'allumer. Installer une carte Ethernet à votre ordinateur.
- Relier votre ordinateur au switch du routeur en utilisant un câble Ethernet.
- Alimenter le routeur et attendre environ 2 minutes son initialisation.

#### ***Configuration du réseau sans fil***

---

Avant de construire votre réseau sans fil, vous devrez configurer le routeur sans fil via l'interface WEB.

1. Ouvrir votre navigateur WEB (Netscape Communicator 4.0 et Internet Explorer 3.0 ou version ultérieure)

2. Tapez l'adresse **192.168.1.1**

**Remarque :**


a. Il est conseillé de mettre sur votre ordinateur "Obtenir une adresse IP automatiquement" pour accéder facilement au routeur.

b. Les paramètres par défaut du routeur sont :

**Adresse IP :** 192.168.1.1

**Masque sous réseau :** 255.255.255.0

**Serveur DHCP :** activé



3. La fenêtre d'authentification va apparaître.

- Choisir **Administrator** dans la liste déroulante "**Login Name**".
- Le mot de passe par défaut est **admin**.
- Cliquer sur **Login**<sup>1</sup>

A screenshot of the login page for a wireless router management center. The title bar reads "Login my 802.11n Wireless Router Management Center". Below the title bar is a router icon and the text "Please keyin current password to login.". There are two input fields: "Login Name" with a dropdown menu showing "Administrator" and "Password" with a green background and black dots. Below the fields are two buttons: "Login" and "Clear". A mouse cursor is pointing at the "Login" button.

<sup>1</sup> Il est fortement conseillé de changer le mot de passe pour une sécurité optimale.

## L'interface de configuration

Une fois que vous êtes identifié, vous aurez accès à l'interface de configuration Web. De nombreux outils vous permettront de configurer le routeur en fonction de vos besoins.

**Draft 802.11n Broadband Router**  
Best Wireless and Networking Solution

**[INFORMATION]**

- Network Settings
- Wireless Settings
- Firewall Settings
- Services Settings
- Management
- Information
- Logout

**SYSTEM INFORMATION**

SYSTEM NAME : W443  
Firmware Version : Version 0.40 (20070806es)  
Host Name : Wireless.11n.Router  
System Time : 1970-01-01 08:11:46  
Uptime : 11 min

**WAN INTERFACE INFORMATION**

MAC Address : 00:02:27:88:81:18  
IP Assign Type : Static IP  
IP Address : 10.10.13.195  
Subnet Mask : 255.255.0.0  
MTU Size : 1500  
Default Gateway : 10.10.10.254  
Primary DNS : 168.95.1.1  
Secondary DNS : 168.95.192.1

**LAN INTERFACE INFORMATION**

MAC Address : 00:35:56:D6:61:99  
IP Address : 192.168.1.1  
Subnet Mask : 255.255.255.0  
DHCP Server : Active

**WLAN INTERFACE INFORMATION**

Mode : 802.11b/g/n Mixed  
MAC Address :  
SSID : Wireless-11n-Router  
Channel : 1  
Authentication : None (Public Network)

Pour plus de précision, veuillez consulter le manuel complet en français sur le CD fourni.

### Avertissements

*Les informations citées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne sont en aucun cas contractuelles.*

*Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est strictement interdite conformément à la loi du 11 mars 1957. Cela serait considéré comme une contrefaçon sanctionnée par le code pénal.*

*Copyright © 2007. PEABIRD. Tous droits réservés.*